



I LED - X1000

BLINDER



Blinder
PROFESIONAL
CON LEDS
DE ALTO
de desempeño

I LED-X1000, Blinder LED de 1000W, con 1260 led's de alto desempeño blancos, podemos usar en secciones; 3 y 9, Dimmer a 16 bit, pero lo mejor de todo es que lo podemos dejar completamente prendido, como su nombre lo dice, es un cegador y hace muy bien su trabajo, tanta potencia en un equipo deslumbra por si sola.

APLICACIONES:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	I LED-X1000
ESPECIFICACIONES	DETALLE
FUENTE DE LUZ	
Fuente lumínica	1260 pzs x 0.8W White
Tiempo de vida	100,000 h
ELECTRICIDAD	
Voltaje de entrada	Ac 200-240V 50/60 Hz.
Consumo de Poder	1000W
CONTROL	
Protocolo de Control	DMX 512
Canales DMX	1/3/4/6/7/9/16
SISTEMA ÓPTICO	
Estrobo	0-30/seg
Dimmer	16 Bit
Apertura del lente	140°
MATERIALES	
Dimensiones	450x398x286 mm
Peso	9.5 kg
Lente	Cristal
Display	LCD
Color	Negro
SEGURIDAD	
Enfriamiento	Convección
Temperatura de Operación	104°C

